

## Серия: UT30 (UT30A, UT30B, UT30C, UT30D, UT30F)

Производитель: Uni Trend Group Ltd.

**Серия UT 30.** Портативные цифровые мультиметры с ручным выбором пределов измерений бытового назначения.

Модель	UT30A	UT30B	UT30C	UT30D	UT30F
Номенклатурный номер	423359254	51457	20378	30131	691621234
Количество разрядов	3 1/2 (3999)				
Размер ЖК дисплея	16 x 47 мм				
<b>БАЗОВЫЕ ФУНКЦИИ</b>					
Постоянное напряжение (DCV)	400мВ/4/40В/ 400В/ <b>500В</b> 0,8%+1	200мВ/20В/200В/ <b>500В</b> 0,5%+2			
Переменное напряжение (ACV)	400мВ/4/40В/ 400В/ <b>500В</b> 1,2%+3	200В/ <b>500В</b> 1,2%+10			200мВ/20В/ 200В/ <b>500В</b> 1%+3
Постоянный ток (DCI)	400мкА/4/40/ 400мА/ <b>10А</b> 1%+2	200мкА/2мА/20 мА/200мА/ <b>10А</b> 1%+2	20мА/200мА/ <b>10А</b> 1,8%+2		
Переменный ток (ACI)	400мкА/4/40/ 400мА/ <b>10А</b> 1,3%+5	нет			
Сопротивление (R)	400Ом/4/40/ 400кОм/4/ <b>40мОм</b> 1%+2	200Ом/2кОм/20кОм/200кОм/ <b>20мОм</b> 0,8%+2			
Частота (F)	нет				2кГц-20мГц 0,1%+3
Температура (°C)	нет	нет	-40...1000 1%+3	нет	нет
<b>СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ</b>					
Входное сопротивление	около 10 мОм				
Тест диодов	есть				
Тест транзисторов	есть				
Прозвон цепей на проводимость	есть				
Индикатор разряда батарей	нет			есть	
Подсветка дисплея	нет		есть		нет
Автоматическое переключение DCV, ACV, R	есть	нет			
Сохранение данных на дисплее (Data Hold)	есть				нет
Автоматическое отключение	есть	нет			
Размеры, мм	130x74x41				
Вес, г	150				
Источник питания	9В (6F22)				
Стандартные аксессуары	Щупы, батарея, температурный зонд (UT30C), инструкция				